



NITECORE® TUBE U极灯

奈特科尔—全能照明专家

产品特性

- 采用高性能LED，最高亮度输出45流明
- 内置可充电锂电池，最长续航时间达48小时
- 自带智能锂电池充电电路（Micro-USB通用充电接口）
- 单键开关设计，单手即可操作
- 具备两档亮度及1~45流明无段调光功能
- 100度有效泛光照明范围
- 灯体采用PC材料制造，坚固耐用
- 尾部双圈金属拉环设计，可承重35公斤重力
- 1米防摔能力
- 超轻设计，方便携带

体积

尺寸: 56.5mm × 21mm × 8mm(长/宽/高)

重量

9.6克 (含电池)

配件

钥匙圈

使用U极灯

开启低亮照明

在关闭状态下，按下开关按钮，即开启低亮照明，3秒后再次按下开关按钮即关闭。

开启高亮照明

在关闭状态下，双击开关按钮，即开启高亮照明，再次按下开关按钮即关闭。

亮度&时间

FL1 STANDARD	高亮	低亮
	45流明*	1流明*
	1小时	48小时
	24米	3米
	150 坎德拉	2.5 坎德拉
	1米 (跌落高度)	
	IP65 (防水)	

*低亮1流明到高亮45流明为无段调光，相应的续航时间为48小时到1小时。

注：


以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用电池为内置3.7V可充电锂电池测量所得，不同使用环境可能会对以上数据产生影响。

锁定

在U极灯正常开启状态下，在长按开关3秒至LED出现闪烁一下熄灭，U极灯进入锁定状态，避免在携带过程中，开关按钮意外触发。如需退出锁定功能，长按3秒以上U极灯开启高亮照明，则锁定解除。

充电

- 连接电源：如图所示，把USB充电线一端连接至侧边的充电插孔，另一端接上电源（适配器、电脑或其他充电设备）即可。充电时间约为2小时。
- 充电提示：当U极灯处于正常充电状态时，位于开关按钮背面的蓝色电量指示灯将长亮提示用户；充电完成后，蓝色电量指示灯将熄灭。



注：当电池电量不足，U极灯会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应对U极灯进行充电。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的12个月内享受免费保固服务。在超过12个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

- 人为破坏，拆解，改装本产品。
- 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

备注：本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。

思迈工贸有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

SYSMAX Ind.

思迈工贸有限公司

咨询热线: +86-20-83862000

销售邮箱: info@nitecore.com

网 址: www.nitecore.cn

大陆办事处地址: 广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心2601-06室

邮编: 510623

更多信息请关注新浪微博:

NITECORE奈特科尔



TUBE130218

400客户服务热线: 400-886-9828 感谢您购买我们的产品！

400客户服务热线: 400-886-9828 感谢您购买我们的产品！