

# NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

## LR30 营地灯 使用说明书

### 产品特性

- 红白双光源营地灯
- 使用6颗高显色性LED (CRI ≥ 90), 1颗红光LED
- 两种模式: 白光模式 (3档调节) 和红光模式 (红光照明/警示红闪/SOS)
- 使用1节18650锂电池供电, 兼容2节CR123或RCR123电池
- 单键开关设计, 单手即可操作
- 采用高光效的PC光扩散材料, 散发均匀、柔和的光效
- 开关按键内置电量指示灯, 可提示电池剩余电量(受专利保护: ZL201220057767.4)
- 定位提示功能
- 高效率恒流电路, 亮度恒定
- 电子防反接设计
- 底部磁铁吸附功能
- 灯体采用PC材料制造, 坚固耐用
- IPX6防水等级
- 1米防跌落高度

### 体积

尺寸: 92mm × 43.5mm × 31.6mm  
重量: 62克 (不含电池)

### 配件

防水圈

### 选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
18650锂电充电电池	18650	3.7V	推荐
一次性锂金属电池*	CR123	3V	是
可充电锂离子电池*	RCR123	3.7V	是

### 亮度&时间

亮度	高亮		中档		低亮		红光		警示红闪		SOS	
	205流明	85流明	12流明	45流明	45流明	45流明	45流明	45流明	45流明	45流明	45流明	45流明
续航时间 1 × 18650	*3小时 30分钟	8小时 30分钟	62小时	8小时	—	—	—	—	—	—	—	—
续航时间 2 × CR123	*2小时 30分钟	6小时	46小时	5小时 30分钟	—	—	—	—	—	—	—	—
照明直径	40米	20米	9.8米	12米	—	—	—	—	—	—	—	—
光强	103 坎德拉	24 坎德拉	6 坎德拉	9 坎德拉	—	—	—	—	—	—	—	—
防跌落高度	1米											
防护等级	IPX6											

注: 上述数据以1节18650锂电池 (3.7V 3400mAh) 和两节CR123 (3V 约1700mAh) 分别测量所得, 不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。  
\* 高亮档位续航时间包含了亮度自动调整后的照明时间。

### 使用LR30营地灯

#### 装入电池


如图所示, 按照正负方向放入一节18650或两节CR123/RCR123电池。  
注: 在每次装入电池后, 按钮开关的电量指示灯将以闪烁的方式报出电池剩余电量。详情请参考“电量提示”一章。

#### 开启/关闭

长按开关按钮0.6秒以上, 营地灯开启; 如需关闭, 请再次长按开关0.6秒。

#### 亮度调节

在营地灯开启状态下, 每次按开按钮, 营地灯按照: 低亮→中亮→高亮, 顺序循环切换。  
注: LR30在开启高亮档位10分钟后自动降低亮度输出以防止过热, 并有效地保障电池的使用寿命。




### 使用红光 (红光照明/警示慢闪/SOS)

在营地灯关闭状态下, 双击开关按钮, 红光照明开启。此时每次单击开关, LR30按照: 警示慢闪→SOS→红光照明, 顺序循环切换, 如需关闭, 长按开关按钮0.6秒以上。

### 电量提示

每次装入电池时, 位于开关附近的蓝色电量指示灯将以闪烁来表示电池电压 (精确到 ± 0.1V)。例如: 电池电压为4.2V时, 指示灯将闪烁4次, 停顿1.5秒后再闪烁2次来表示4.2V。所提示的电压表示电池电量详见下图:



### 定位提示功能

在营地灯开启状态下, 长按开关按钮3秒后, 营地灯退出照明并进入定位提示功能。蓝色电量指示灯将每2秒闪烁一次以提示用户LR30的位置。在定位提示灯状态下, 1节18650电池约可待机超过半年时间; 而在普通待机状态下, 1节18650电池约可待机超过一年时间。

### 更换电池

当电池电量不足, LR30会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时, 应更换电池或进行充电。

### 注意事项

1. 请勿将电池反接, 否则营地灯将无法工作。
2. 请使用优质电池, 当长期不用营地灯时将电池从营地灯中取出, 否则可能因部分品质不良的电池漏液或者爆炸, 造成电筒损坏。
3. 请勿用眼睛直视营地灯, 以免对眼睛造成伤害。
4. 本产品包装含零散小部件, 请勿在儿童可触及的地方, 以防误食。
5. 请勿随意拆解、改装本产品, 否则将会导致保修失效并可能损坏营地灯。
6. 在续航过程中, 当电池电电量少于10%时, LR30只保留低亮档位, 其余档位均不可用。


### 保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn  
※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。



### 广州希脉创新科技有限公司

咨询热线: +86-20-83862000

销售邮箱: info@nitecore.com

网 址: www.nitecore.cn

地 址: 广州市天河区珠江新城洗村路5号凯华国际中心2601-06室

邮 编: 510623



400客户服务热线: 400-886-9828 感谢您购买我们的产品!