

NITECORE® NU20/NU20 CRI 头灯

奈特科尔—全能照明专家

使用说明书

产品特性

- 轻巧便携式小头灯
- 多种色温可选
- NU20: 高性能GREE XP-G2 S3 LED
- NU20 CRI: 日亚219B LED, CRI ≥90
- 内置可充电锂电池, 续航时间长达100小时
- 自带智能锂电池充电电路 (Micro-USB通用充电接口)
- 单键开关设计, 单手即可操作
- 开关按钮内藏电量指示灯, 可以提示电池剩余电量 (受专利保护: ZL201220057767.4)
- 设有4种亮度和2种特殊功能可选
- 独特的按键保护灯架设计, 可保护按键, 防止头灯误触发
- 橘皮反光杯照明设计
- 52° 照明角度调节
- 灯体采用PC材料制造, 坚固耐用
- 超轻设计, 方便携带
- 1米防摔能力

亮度&时间

NU20

亮度	色温	功率	照度	射程	续航	备注
360流明	2200K	40W	1.1lx	360m	360小时	
100流明	2200K	10W	3.0lx	100m	1000小时	
30流明	2200K	3W	9.0lx	30m	3000小时	
6流明	2200K	0.6W	45.0lx	6m	6000小时	
1流明	2200K	0.1W	90.0lx	1m	10000小时	
360流明	2200K	40W	1.1lx	360m	360小时	
100流明	2200K	10W	3.0lx	100m	1000小时	
30流明	2200K	3W	9.0lx	30m	3000小时	
6流明	2200K	0.6W	45.0lx	6m	6000小时	
1流明	2200K	0.1W	90.0lx	1m	10000小时	
1米 (照跌落高度)						
IPX7 (防水等级, 水下1米)						

NU20 CRI

亮度	色温	功率	照度	射程	续航	备注
270流明	1700K	30W	1.1lx	270m	270小时	
100流明	1700K	10W	3.0lx	100m	1000小时	
30流明	1700K	3W	9.0lx	30m	3000小时	
6流明	1700K	0.6W	45.0lx	6m	6000小时	
1流明	1700K	0.1W	90.0lx	1m	10000小时	
270流明	1700K	30W	1.1lx	270m	270小时	
100流明	1700K	10W	3.0lx	100m	1000小时	
30流明	1700K	3W	9.0lx	30m	3000小时	
6流明	1700K	0.6W	45.0lx	6m	6000小时	
1流明	1700K	0.1W	90.0lx	1m	10000小时	
1米 (照跌落高度)						
IPX7 (防水等级, 水下1米)						

注:以上数据按照国际手电筒测量标准 ANSI/NEMA FL1所述之测量方法, 所使用电池为: 内置锂电池 (3.7V 600mAh)。不同使用环境可能会对以上数据产生影响。
*该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

体积

尺寸: 55.5mm×33mm×21mm (含支架)
重量: 47克 (含电池)


配件

USB线, 头灯带, 支架

·1·

使用头灯

开启/关闭



如图所示, 调节灯体使按钮与保护盖分开并按下开关按钮, 开启头灯。3秒内不进行任何操作, 再按下开关按钮, 头灯关闭。

注: 头灯在开启3秒内连续按下开关按钮, 头灯进入亮度调节模式。

亮度调节

在头灯处于点亮状态的3秒内, 连续按下开关按钮, 头灯将按“超低亮-中亮-高亮-待机”顺序切换。3秒内不进行任何操作, 再按下开关按钮, 头灯关闭。

开启超高亮

在头灯开启状态下, 长按开关按钮1秒以上, 头灯直接开启超高亮档位 (360流明/270流明)。注: 在超高亮状态下工作30秒后, 头灯将降低亮度以防止内部温度过热。

使用特殊档位 (SOS/信标)

在头灯关闭状态下, 长按开关按钮超过3秒, 头灯进入SOS特殊档位。开启3秒内再次按下按钮, 头灯切换至信标档位。如需退出特殊档位, 可在信标特殊档位启动后按下开关按钮, 或在任何特殊档位停止操作3秒钟后, 再按下开关按钮。

电量提示

在头灯关闭状态下, 按下开关按钮1秒, 位于开关按钮的电量提示灯将闪烁提示剩余电量: 闪烁三下表示电量大于50%, 闪烁两下表示电量少于50%, 闪烁一下表示电量少于10%将耗尽。注: 当电池电量不足, 头灯会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时, 应对头灯进行充电。

充电

1. 本产品自带USB充电功能。掀开头灯机身的USB保护盖, 把USB充电线一端连接到USB插孔, 另一端接上电源 (适配器、电脑或其他充电设备) 即可充电。充电时间约2小时。
2. 充电提示: 当头灯处于正常充电状态下, 位于开关按钮背面的红色指示灯将长亮; 充电完成后, 绿色指示灯亮起。



保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的12个月内享受免费保固服务。在超过12个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需要更换重要部件则需收取成本费用。本保固规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

更多信息请关注新浪微博:
NITECORE奈特科尔



广州希脉创新科技有限公司

咨询热线: +86-20-83862000

销售邮箱: info@nitecore.cn

网 址: www.nitecore.cn

地 址: 中国广东省广州市天河区洗村路5号凯华国际中心2601-06室

邮 编: 510623